取扱説明書

〈8CH-接点制御タイプ〉 用途別再生モード搭載

デジタルアナウンスマシン WRX-6F1

FA RoHS PSE

初版	A	UM_WRX6F1_A091211
〈追加〉 ライン出力・入力部記載内容	B	UM_WRX6F1_B110725

このたびは、WRX シリーズをお買い上げ頂き、誠にありがとうございます。
本機の優れた機能をご理解頂き、末永くご愛用頂くためにも、この取扱説明書をよくお読み下さい。

⚠ 操作上に関するご注意

■電源 ON 時の起動時間　3 秒間

●本製品は電源 ON 時、CF カードの認識並びにデータ読込み等のため約 3 秒間の起動時間を必要とします。

■CF カードのセット時、電源 OFF

●CF カードをセットする際は、必ず電源を OFF にして下さい。

⚠ 安全に関するご注意

■使用上の注意

●接続、CF カードの挿入・交換、各種設定・変更の際は、必ず、電源を切ってから行って下さい。
●水、湿気、ほこり、油煙などの多い場所に設置しないで下さい。火災、故障、感電の原因になります。
●振動、衝撃のある箇所には設置しないでください。または耐振動・耐衝撃構造にして下さい。
●定格範囲外で使用されますと、故障が起き、十分な機能が発揮できないことがあります。
●スピーカーに近接して拡声音を聞かないで下さい。耳に障害を起こす危険があります。

■使用用途上の注意

●人体・財産などに直接影響を及ぼすシステムに使用する場合、二重化などフェールセーフを行って下さい。

■定期点検のお願い

●使用頻度の少ない用途などの場合、必ず定期点検を行って下さい。

■保証書に関するお願い

●保証書はご購入した販売代理店、購入年月日を記載の上、大切に保存して下さい。

■保証について

●弊社保証規定により、製品の修理(交換含む)などのサービスを行ないます。
●本製品の動作不良などの故障等から誘引される損害などは保証外になります。
●接続、設置、使用が正常でない場合など内容により有償による修理・交換となる場合があります。

VoiceNavi 三共電子株式会社
〒381-3203 長野市中条 38 番地
http://www.voicenavi.co.jp

目次

1	概要	3
2	特長	3
3	主な用途	3
4	付属品・添付品	3
5	オプション	3
6	設置環境・設置方法	4
7	各部の名称と機能	6
8	フロントパネルLED表示灯	7
9	各種設定－モードスイッチ（再生モード・タイマー）	8
10	登録時間と再生時間	9
11	適用メモリカード	9
12	CF カードのセット方法	10
13	接続・配線	11
14	AC/DC 電源との接続	12
15	拡声アンプやスピーカーとの接続	12
	■出力レベルを調整したい場合	12
	［ハイインピーダンス・ローインピーダンス方式の違い］	13
	■ローインピーダンス方式　直接スピーカーを接続する場合	13
	●5W 以上出力したい・スピーカー2 台（4 台）接続したい場合	
	［スピーカー1 台/2 台の場合］［スピーカー2 台/4 台の場合］	
	［ローインピーダンス用拡声アンプ］	14
	■ハイインピーダンス　複数スピーカーを接続したい・広域/遠距離接続したい場合	
16	有線放送・BGM 機器との接続　（ラインスルー・カット機能）	14
	■出力レベルを調整したい場合	
17	制御・監視用接点端子の接続	15
18	制御－BUSY 出力（再生中出力）	16
19	制御－ALM 出力・ALM LED　（CPU 異常と自己復旧機能について）	16
20	制御－入出力信号・タイミングチャート	17
21	制御－再生モードの説明	18
	■1.接点制御－通常再生モード	
	■2.接点制御－後入力切替再生モード	
	■3.接点制御－優先順位再生モード	
	■4.接点制御－順番再生モード	19
	■5.接点制御－順次記憶再生モード	
	■6.接点制御－入力中再生モード	
22	制御-ディレイタイマー（音声出力遅延タイマー）	20
23	制御-インターバルタイマー（間欠タイマー）	20
24	サポートソフト－カードデータを作成する場合	21
25	サポートソフト－No.-接点端子・アドレス(CH No.)対応表	23
26	サポートソフト－カードデータを変更したい場合	23
27	定期点検・調整	24
	■標準仕様	25
	■外形寸法図	26
	■内部回路・等価回路	26
	■接続参考図	27
	■エラー対策シート（トラブルシューティング）	28

1. 概要

WRX-6F1 は記憶媒体に CF カード、音源に 44.1KHz/22.05KHz 16Bit/8Bit 高音質サンプリングの WAVE ファイル、600Ω不平衡ライン出力、有線放送・BGM スルー・カット機能付きライン入力、5W スピーカーアンプ搭載、8CH 接点制御、FA 仕様(フォトカプラ入出力)タイプのデジタルアナウンスマシンです。
WAVE ファイル・CF カード採用と無償配布のサポートソフト VoiceNavi Editor によりクラアント自身で音声・音源データの登録・変更ができます。

2. 特長

■RoHS 指令対応品
■サポートソフトによる音声・音源データを登録・変更
■音源に WAVE ファイル採用
■高音質サンプリング 44.1/22.05KHz 16/8Bit Mono
■記憶媒体に CF カード採用 128/256/512MB ・1GB
■自己復旧機能(ウォッチドックタイマリセット)
■据置・ネジ止め・L 金具・19 インチラック対応
■サポートソフト VoiceNavi Editor [無償配布]
■スタジオ録音・WAVE ファイル作成サービス
■EIA1U ハーフサイズ 210×44×180mm
■AC100V 電源/DC24(12)V-2 電源対応
■付属品 AC アダプタ/CF カード(工業用) 256MB
■FA 仕様(フォトカプラ入出力)
■8CH-接点制御
■再生モード 通常/後入力/入力中/優先順位
■監視用出力端子 BUSY/ALM
■ライン出力 600Ω/0dBm 不平衡(RCA ジャック)
■ライン入力 有線放送・BGM スルー・カット機能
■スピーカー出力 5Wmax. 8Ω
■44.1/22.05KHz 16/8Bit Mono
■CF カード 128/256/512MB ・1GB
■登録時間 22/44/88/176 分
■インターバルタイマー 0～15 分(1 分単位)
■ディレイタイマー(遅延再生) 0/3 秒

3. 主な用途

●自動放送システムの音源
●防災放送システムの音源
●音声・音響警報システムの音源
●CM 放送用音源
●有線放送・BGM 機器対応の CM 放送用音源
●注意放送・案内放送の音源
●音声説明・案内装置
●音声来客案内装置
●WRX6000 上位互換機
●WAV3000/-A 後継機
●SDAC500P 後継機
●他社製品の後継機・リプレース機

4. 付属品・添付品

名称	数量	備考欄
ACアダプタ [RoHS/PSE]	1 個	
CF カード工業用 256MB [RoHS]	1 枚	テスト再生用サンプルデータ等を収録しています
取扱説明書	1 部	
保証書	1 部	

[付属品 CF カード内収録内容] (注)テスト再生後、PC にバックアップコピー後、消去・再使用できます。
1.テスト再生用サンプルデータ
2.サポートソフト VoiceNavi Editor
3.フリー音源ライブラリ(ブザー・チャイム・サイレン音他)

5. オプション

名称	内容
CF カード(工業用)	256MB 1GB 2GB
補助金具 EIA210SB	19 インチラック 1 台収納用(サイドアングル付)
補助金具 E/2SB	19 インチラック 2 台収納用(サイドアングル付)
補助金具 WRX-LKANA-01B	L 金具
サポートソフト VoiceNavi Editor	付属品 CF カード内収録 または無償 WEB 配布

6. 設置環境・設置方法

スタンドアロン(据置)の場合はそのまま設置できます。
EIA ラックに収納する場合、盤などに固定する場合は補助金具等を利用して収納または固定して下さい。

■設置環境

使用環境	使用時:-5℃～55℃　35%～80%RH　保存時:-10℃～70℃(但し結露なき事) 水、湿気、ほこり、油煙などの多い場所に設置しないで下さい (注) 付属品 CF カード(工業用)の動作保証温度　-40～85℃程度　(参考) 一般用 0～40℃
耐振動	耐振動仕様にはなっていません。 振動の多い環境に設置する場合、防振ゴムなど振動対策を行って下さい。
耐ノイズ	WRX-6F シリーズはフォトカプラ入出力回路を採用、耐ノイズ性を UP した FA 仕様になっています。 但し、ノイズが多い環境で使用する場合、電源ノイズ対策、シールドを含むノイズ対策を行って下さい。

■設置方法

CF カード 脱着距離 40mm を考慮して設置します。
振動が多い場所では、防振ゴム等の耐震対策を行って下さい。

寸法・重量	210W X 197D X 44H mm　　約 1.5 Kg [CF カード 脱着距離] 37mm 以上　カードサイズ:42.8W×36.4D×3.3H mm

1	据置	本体底面ゴム足
2	ネジ止め	・側面 M4 ネジ ・底面 M3 ネジ
3	市販 L 金具による固定	市販 L 金具などで側面を固定
4	L 金具による固定	オプション 補助金具 WRX-LKANA-01B オプション
5	19 インチラック収納 1 台	オプション 補助金具 EIA210BS (サイドアングル付)を使用します。
6	19 インチラック収納 2 台	オプション 補助金具 E/2SB オプション(サイドアングル付)を使用します。

(注)ネジ (M3/M4)は付属していません。設置する板厚を考慮してネジ長を決めて下さい。

(注) 1.温度 15～25℃での使用した場合、耐用年数は 10 年程度。左記温度以外は耐用年数が落ちます。
2.長期使用の用途で使用する場合、必ず工業用の CF カードをご使用下さい。
3.低温・高温化や耐振動・衝撃のある用途で使用する場合、必ず工業用の CF カードをご使用下さい。

● ノイズ対策
モーターなどノイズ発生源の近くに設置しないで下さい。ノイズが多い場合、本体・配線をシールドするなどの対策を行って下さい。

●大地震時の衝撃・振動によるCFカード飛出し対策
1.筐体構造でカバーを設け、CF カードが飛出さないなどの対策を行って下さい。
2.市販の L 金具を筐体の設置するなどの対策を行って下さい。
[CF カードと飛出し防止用カバー・板までの距離] 0.2～1mm (注)4.5mm以上で CF カード使用不可

●振動の多い場所での設置
振動が多い場所では、耐振動対策を行って下さい。

■据え置き
ゴム足(高さ 6mm)が底面に貼付されています。そのまま設置できます。

■ネジ止め固定 （側面利用）



■ネジ止め固定 （底面利用）



■L 金具による固定 （オプション WRX-LKANA-01B）

振動の多い場所では、振動対策を行って下さい。



■EIA ラックに収納する場合

●WRX-6F シリーズ 1 台の場合 補助金具 EIA210SB



●WRX-6F シリーズ 2 台の場合 補助金具 E/2SB



[補助金具 E/2SB の構成]
・E/2 1個
・L44B 1組 (2個)

7. 各部の名称と機能・外形寸法図

【フロントパネル】



No	表示	名称	機能
1	EJECT	エジェクト端子	CF カード排出用プッシュ端子
2	Flash Card	カードコネクタ	CF(コンパクトフラッシュ)カード用コネクタ
3	CD	カードイン LED	CF カードがコネクタ IN 時、点灯
4	PLAY	再生中 LED	再生中点灯　並びに各種エラー表示
5	ALM	アラーム LED	ノイズ等で CPU が暴走した場合に点灯、電源再投入で消灯
6	POWER	電源 LED	電源 ON 時、点灯
7	VOLUME	音量ボリューム	スピーカー出力の音量調整
8	POWER	電源スイッチ	DC 電源 ONOFF

【リアパネル】



No	表示	名称	機能
1	FUSE	ヒューズホルダー	
2		端子台	参照「17.制御・監視用端子の接続」
3	DC IN	DC Jack	付属品の AC アダプタを接続します
4	EX IN	ライン入力	RCA ジャック(モノラル)　有線放送端末などと接続
5	LINE OUT	ライン出力	RCA ジャック(モノラル)　拡声アンプなどと接続
6	VR	ボリューム	スピーカー出力(5W 8Ω)の音量調整
7	MODE2	モード 2 スイッチ	インターバル時間設定 (1 分～15 分)
8	MODE1	モード 1 スイッチ	再生モード設定, ディレイタイマー設定

8. フロントパネルLED表示灯

表示	名称	内容
CD	カード LED	CF カードがコネクタに装着されると点灯、排出されると消灯
PLAY	再生中 LED	再生中、インタバルタイマ-・ディレイタイマ-作動時、点灯 します。 また異常時に点滅し、エラー表示します。(エラー対策シート参照)
ALM	アラーム LED	ボードに CPU 異常が生じた時(制御不能)に点灯、電源再投入で消灯
POWER	電源 LED	電源(DC 電圧)投入にて点灯

【LED動作表】

LED	点 滅	点 灯	消 灯
CD		CF カード IN	CF カード OUT
PLAY		・再生中	再生終了
		・インタバルタイマ-作動時	タイマ-終了
		・ディレイタイマ-作動時	タイマ-終了
	電源 ON 時点滅 フォーマットが FAT16 でない		
	電源 ON 時点滅 CF カード内に xxx.wpj ファイルが存在しない時		
	電源 ON 時点滅 フォルダ毎コピーしている (WRX-6F1/3/7 の場合)		
	再生起動時点滅 アクセスした CH に WAVE ファイルが存在しない時		
ALM		ノイズ等で CPU 暴走 (注) 自動復旧機能が作動、復旧後でも点灯を継続します。	電源 OFF
POWER		電源 ON	電源 OFF

[ALM LED・ALM 出力について]

ALM LED 点灯と同時に ALMも出力します。
自動復旧機能が作動、復旧し、初期状態(起動信号待機状態)になります。

無人の自動放送システムの運用を前提にしていますので ALM LED・ALM 出力は自動復旧・初期状態になっても点灯並びに出力を保持継続します。
ALM LED が点灯・ALM 出力がある場合、信号ライン・スピーカー線・ライン線・電源線などノイズが混入した可能性があります。ノイズ発生源・原因を追究し、排除して下さい。

9. 各種設定—モードスイッチ（再生モード・タイマー）

■モードスイッチ

モードスイッチ 1（SW1）

1-3	4-7	8
再生モード	未使用	ディレイタイマー設定

モードスイッチ 2(SW2)



1-4
インターバルタイマー時間設定

■再生モード

モードスイッチ 1 で設定します。電源 ON 時有効になります。

1	2	3	4	5	6	7	8	／	再生モード
								1	接点制御-通常再生モード (インターバル・ディレータイマー有効)
●								2	接点制御-後入力切替再生モード
	●							3	接点制御-優先順位再生モード
●	●							4	接点制御-順番再生モード
		●						5	接点制御-順次記憶再生モード
●		●						6	接点制御-入力中再生モード
	●	●						7	予備
●	●	●						8	予備

●・・・ON

■ディレイタイマー（音声出力遅延タイマー）　　[適用再生モード]接点制御-通常再生モード

DIP SW で設定します。電源 ON 時有効になります。
SW1～8 の信号入力－BUSY 出力－3 秒後、音声出力します。
外部の拡声アンプや構内PHS・無線などの起動などに使用できます。

1	2	3	4	5	6	7	8	／	時間
								1	ディレイタイマー　0 秒
							●	2	ディレイタイマー　3 秒

●・・・ON

■インターバルタイマー　　[適用再生モード]接点制御-通常再生モード

DIP SW で設定します。電源 ON 時有効になります。
各音声データ再生終了後、インターバルタイマーが作動します。
インターバルタイマー作動中は、SW1～8 の信号入力は検知しません。

1	2	3	4	／	時間
				1	0 分
●				2	1 分
	●			3	2 分
●	●			4	3 分
		●		5	4 分
●		●		6	5 分
	●	●		7	6 分
●	●	●		8	7 分
			●	9	8 分
●			●	10	9 分
	●		●	11	10 分

1	2	3	4	／	時間
●	●		●	12	11 分
		●	●	13	12 分
●		●	●	14	13 分
	●	●	●	15	14 分
●	●	●	●	16	15 分

10. 登録時間と再生時間

■登録時間

登録できる音声・音源データ(WAVE ファイル)のサンプリングモードとカード容量により異なります。
サポートソフト VoiceNavi Editor 上のアドレス登録の際、異なるサンプリングモードのデータでも登録できます。
WRX シリーズでは再生時、サンプリングモードを識別して再生します。
(参考)

カード容量	44.1KHz mono		22.05KHz mono	
	16Bit	8Bit	16Bit	8Bit
128MB	22 分	44 分	44 分	88 分
256MB	44 分	88 分	88 分	176 分
512MB	88 分	176 分	176 分	352 分
1GB	176 分	352 分	352 分	704 分
2GB	352 分	704 分	704 分	1408 分

■再生時間

プログラム登録の有無、内容によります。

プログラム登録しない場合	各チャンネルに登録した WAVE ファイル時間
プログラム登録した場合	組立再生登録、リピート回数登録した内容による

11. 適用メモリカード

本製品には CF カード(工業用) 1枚付属しています。
長期使用、温度条件が悪い場所では必ず、工業用(インダストリアル仕様)をご使用下さい。

■付属品 CF カード(工業用)

本カード内にサンプルデータ、サポートソフト、効果音・擬音などの音源ライブラリを収録しています。

[付属品 CF カード内収録内容] (注)テスト再生後、PC にバックアップコピー後、消去・再使用できます。
1.テスト再生用サンプルデータ
2.サポートソフト VoiceNavi Editor
3.フリー音源ライブラリ(ブザー・チャイム・サイレン音他)

●サンプルデータのバックアップ

開封後、付属品の CF カードで WRX シリーズ本体の動作確認を行ないます。
動作確認後、CF カード内のデータをハードディスク等にバックアップコピーして保存して下さい。

●効果音・擬音ライブラリのバックアップと使用上のご注意

開封後、CF カード内のデータをハードディスク等にバックアップコピーして保存して下さい。
本効果音・擬音ライブラリは当社商品で使用する場合、フリー(無償)でご使用できます。
なお音源自体の音量レベル、ピッチ、合成・削除などはフリーウェア・市販の録音編集ソフトで行なうことができます。

■予備 CF カード

データ交換、バックアップ用に複数枚あると重宝します。
自社購入・使用する場合、自社責任でお願いします。

■カードフォーマット(初期化)　FAT16

WRX シリーズが認識できる CF カードのフォーマットは FAT(別名 FAT16)です。
WRX/WAV/iMAX/tMAX シリーズでは FAT32 やNTFSフォーマットの CF カードは認識できません。

CF カード状況	使用可否	対処方法
新規購入のカード	○	そのままご使用できます。
FAT32/NTFS フォーマット済みのカード	×	FAT(FAT16)でフォーマット
デジタルカメラで使用したカード	×	FAT(FAT16)でフォーマット

［フォーマットする際のご注意］

Windows　XP/7 で CF カードをフォーマットする場合、必ず「FAT16」を指定してフォーマットしてください。
無指定の場合、FAT32 でフォーマットします。
FAT32 でフォーマットした CF カードは WRX/WAV/iMAX/tMAX シリーズでは認識できません。

12. CF カードのセット方法

電源 OFF の状態で CF カードをユニットのカードコネクタにセットします。

■カードの脱着

必ず、電源 OFF 状態でカードの脱着を行って下さい。
再生中に行なうと、カード内部が破損する場合があります。

●CF カードの挿入	●CF カードの脱着
	

13. 接続・配線

本書記載の「各部の名称・機能」、設定、接続参考図を参照して接続します。

No.	設定項目	内容
1	音声出力ラインの接続	LINE OUT と外部アンプ・通信機器の LINE IN を市販の AV ケーブル(PIN プラグ)で接続します。 必要に応じて、定格 5W スピーカーを接続します。
	(音声出力ラインの接続)	有線放送・BGM 機器の LINE OUT と WRX-6F シリーズの LINE IN を LINE OUT と外部アンプ・通信機器の LINE IN を市販の AV ケーブル(PIN プラグ)で接続します。
	(スピーカーとの接続)	端子台の SP OUT とスピーカー(8Ω 定格 5W 以上)を接続します。
2	制御ラインの接続	SW1-8 STOP (OP) COM などを接続します。 必要に応じて、BUSY ALARM を接続します。
3	電源の接続	付属品 AC アダプタを使用して AC100V 電源に接続します。 または DC 電源と接続します。
4	再生モードの設定	MODE1 スイッチで再生モードをセットします。 (出荷時) 通常再生モード・タイマー0 秒
	(ディレイタイマー設定)	MODE1 スイッチでディレイタイマー0/3 秒をセットします。 (出荷時) 0 秒 (注)通常再生モード時有効
	(インターバルタイマー設定)	MODE2 スイッチでインターバルタイマーをセットします。 (出荷時) 0 秒 (注)通常再生モード時有効
5	CF カードのセット	付属品の CF カード(サンプルデータ入)をセットします。
6	電源 ON	POWER LED 点灯 CD LED 点灯 電源 ON で再生モード等の設定、CF カード内のカードデータファイルを読み込みます。
7	サンプルデータによる 動作試験	SW1-8 と COM を短絡すると再生します。 ライン出力・SP 出力、SP 音量ボリューム調整など確認します。

[CF カードまたはカード内容の交換]

サンプルデータによる動作試験後、自社で製作したカードデータをコピーした新規 CF カードに交換、または付属品 CF カードの場合、カード内のサンプルデータを消去し、製作したカードデータをコピー後、セットします。
(電源 OFF 状態で)

■接続上のご注意

配線	スピーカー配線	5m 以上、または周囲にノイズ源がある場合はシールド線をご使用ください。 なお、屋外配線の場合、雷等で帯電し、破損する可能性が大きくなります。
	LINE OUT 配線	1.シールド線をご使用下さい。 2.数 m 以上延長する場合、ノイズが多い場所ではラインコンバータ(不平衡-平衡)を使用してアンプと接続して下さい。
	制御関係の配線	1m 以上、または周囲にノイズ源がある場合はシールド線をご使用ください。
電源	AC 電源	1 商用 AC100V 電源をご使用下さい。 2.付属品 AC アダプタをご使用下さい。
	DC 電源	1. ノイズの少ない、安定した電源をご使用下さい 2. DC 電源には＋－の極性がありますのご注意下さい。 3. 電圧変動が激しい電源や、ノイズ・サージを多く含む電源は使用しないで下さい。

14. AC/DC 電源との接続

WRX-6F シリーズはAC100V（付属品 AC アダプタ使用）または DC+24V(または 12V)電源で動作します。
ケーブルの長さが不足する場合、市販のAC電源の延長ケーブルをご使用下さい。
（注）AC100Vと DC+24(12)V 電源を同時に使用することはできません。

使用電源	電圧範囲	消費電流		備考
		待機時	動作時	
AC 電源	AC100V　50/60HZ	約 7W	約 23W	付属品 AC アダプタ使用
DC 電源	DC+24V±5%	約 130mA	約 450mA	リアパネル M3 端子台
	DC+12V±5%	約 200mA	約 760mA	リアパネル M3 端子台

■付属品 AC アダプタ　スイッチングACアダプタ IN AC100V OUT DC+24V 1A または相当品

●AC アダプタを接続する場合



付属品の AC アダプタを商用電源（AC100V 50/60Hz）と接続します。

■付属品
スイッチングACアダプタ
IN AC100V OUT DC+24V 1A または相当品

●DC+24V（12V）電源を供給する場合



バッテリなどノイズが少ない安定化電源に接続します。

使用電源	DC+24V　500mA
消費電流	待機時:約 75mA 最大時:約 450mA （スピーカー5W 出力時）

15. 拡声アンプやスピーカーとの接続

WRX-6F シリーズの場合、スピーカー出力とライン出力の 2 系統同時出力します。

名称	ジャック・端子台	出力
スピーカー出力	リアパネル 端子台　SP＋ SP−	5Wmax. 8Ω モノラル
ライン出力	リアパネル RCA PIN ジャック(モノラル)	600Ω 不平衡 モノラル　約 0dBm （工場出荷時）

■出力レベルを調整したい場合

名称	調整個所	調整範囲	工場出荷時
スピーカー出力	フロントパネル 可変ボリューム	約 0～5W	VR 位置 「中」
ライン出力	本体内ボード上の半固定 VR2	約 −10～8dB	約 0dBm

［ライン出力レベルの調整方法］ 本体の上カバーをはずし、ボード上の半固定ボリューム VR2 を調整して下さい。



入出力	半固定 VR	レベル調整
CN2	VR2	ライン出力

［ハイインピーダンス・ローインピーダンス方式の違い］

方式	使用用途	接続	特長
ローインピーダンス	一般サウンド機器 車載ステレオ機器	・SP を 1 個（2～4 個） アンプ 1 台 2 個　2 台で 4 個迄 ・配線距離　約 20～30m 高出力アンプ　約 30～100m ・8Ω(4/16Ω)	・自社・業者で設置・工事可(配線が簡単) ・太線なら減衰が少ない ・シールド線を推奨 ・音量調整はアンプのボリューム
ハイインピーダンス	非常放送設備 拡声放送設備	・多数 SP 接続 ・配線距離　　遠距離 ・100Ω（100W） 1KΩ（10W）他	・AV 販売・工事業者が販売・工事 ・配線による減衰が少ない ・スピーカーによる W 数の簡単 ・接続個数の変更が簡単 ・SP 出力系統切替機能（5 局他） ・接地抵抗の影響が少ない ・音量調整は SP 毎に調整器を設置

■ローインピーダンス方式　直接スピーカーを接続する場合　（原則として数m～30m 程度の場合）

5W 8Ω　デジタルアンプを搭載しています。 定格　5W 8Ω以上のスピーカーを接続できます。
音量調整は WRX-6Fシリーズ本体の音量ボリュームで行ないます。



5W 出力のため、太線でも 30m程度。

（注）
スピーカー線が長いとアンテナ状態でノイズ・無線を拾う可能性が有ります。その場合、シールド線で配線します。

●5W 以上出力したい・スピーカー2 台（4 台）接続したい場合　［ローインピーダンス接続］

配線工事が簡単です。使用するスピーカーは 8Ω/4Ω。音量調整は拡声アンプの音量ボリュームで行ないます。
ローインピーダンス仕様の拡声アンプの場合、スピーカー1 個（ステレオの場合 2 個）まで接続できます。
デイジー接続できる拡声アンプを使用するとスピーカー2 個（ステレオの場合 4 個）まで接続できます。
WRX-6Fシリーズのライン出力は不平衡タイプです。市販の AV ケーブル（RCA）を使用して接続します。

［スピーカー1 台/2 台の場合］



［スピーカー2 台/4 台の場合］



［ローインピーダンス用拡声アンプ］ （注）PA メーカーの PA アンプもハイ／ローインピーダンス出力の設定可

名称・型式	メーカー	接続 SP	概要
OE-S1010	オースミ電子	2 個	10W+10W　17,850 円(税込)
OE-L12	オースミ電子	1 個	12W モノラル　16,800 円(税込)
RSDA302U	ラステーム	2 個	15W+15W　19,845 円+AC アダプタ 4,095 円
SRA5050	ローランド	2 個(4 台)	50W＋50W　34,125 円　（アンプ 2 台で SP 4 台）
業務用 PA アンプ	PA メーカー	5 個	ハイ・ロー出力設定 5 局 SP セレクタ(一斉・ブロック・個別)

■ハイインピーダンス　複数スピーカーを接続したい・広域/遠距離接続したい場合

学校などの公共施設、スーパーなどの商業施設、大型工場など非常放送設備はハイインピーダンス接続です。
拡声アンプ・スピーカーもハイインピーダンス仕様で構成します。音量調整はスピーカー近くに設置した音量調整器で行ないます。PA アンプはスピーカーセレクター機能（個別/一斉放送）、総 W 数（接続するスピーカー個数・W 数）で選択します。AV 機器販売・工事業者や PA メーカー(代理店)にご相談下さい。
WRX-6Fシリーズのライン出力は不平衡タイプです。市販の AV ケーブル（RCA)を使用して接続します。



［ハイインピーダンス用拡声アンプ・スピーカー］

パナソニック TOA 日本ビクター ユニペックス ノボル電機　ローランド他

16. 有線放送・BGM 機器との接続 （ラインスルー・カット機能）

通常時（本機スタンバイ状態）は、ライン入力はそのままスルーにて LINE OUT より出力します。
本機再生時はライン入力をカットし、メモリカード内の音声・音響データを再生出力します。

名称	ジャック・端子台	入力
ライン入力	リアパネル　RCA PIN ジャック(モノラル)	1KΩ　約-20dBdBm （工場出荷時）

■入力レベルを調整したい場合

名称	調整個所	調整範囲	工場出荷時
ライン入力	本体内ボード上の半固定 VR1	-70～0dB max	約-20dBm 位 （VR位置-「中」）

［ライン出力レベルの調整方法］ 本体の上カバーをはずし、ボード上の半固定ボリューム VR1 を調整して下さい。



入出力	半固定 VR	レベル調整
CN1	VR1	ライン入力



［内部ブロック図］



■有線放送・BGM 機器との接続

WRX−6F シリーズのライン入力・出力は不平衡タイプです。
市販のオーディオケーブル(RCA)を使用して接続します。



17. 制御・監視用接点端子の接続

接続参考図を、参考にして接続します。

【リアパネル端子台ピンアサイン】　M3×18P

	表示	I/O	説明
1	DC IN +	I	DC+24V(12V)電源＋
2	DC IN −	I	DC+24V(12V)電源 −
3	SP OUT +	O	スピーカー出力 +
4	SP OUT −	O	スピーカー出力 −
5	COM	I	COM
6	/ALM	O	アラーム出力(CPU 異常)
7	/BUSY	O	ﾋﾞｼﾞｰ出力
8	/OP(STB)	I	オプション信号入力
9	/STOP	I	ストップ信号入力
10	1	I	SW1
11	2	I	SW2
12	3	I	SW3
13	4	I	SW4
14	5	I	SW5
15	6	I	SW6
16	7	I	SW7
17	8	I	SW8
18	COM	I	COM



18. 制御 ー BUSY 出力（再生中出力）

再生中、出力します。
インターバルタイマー・ディレイタイマー(音声出力遅延タイマー)作動中も出力します。
フロントパネル PLAY LED も同期して点灯します。

BUSY 出力	出力開始時期
再生時	同時出力
インターバルタイマー作動時	同時出力
ディレイタイマー作動時	起動信号入力後、出力開始。3 秒後、音声出力します

■出力信号

信号名	ホスト側	内容	備考
/BUSY	IN	オープンコレクタ DC＋50V 500mA	1.再生中 2.インターバルタイマー 3.ディレイタイマー(音声出力遅延タイマー)

●BUSY 出力 （再生中出力）



	再生中
BUSY 出力	●
PLAY LED 点灯	●

19. 制御 ー ALM 出力・ALM LED （CPU 異常と自己復旧機能について）

本製品には無人・遠隔の自動放送システムでの運用を前提に自己復旧機能並びに ALM 出力・ALM LED を搭載しています。
万一、外来ノイズ等によりCPUが暴走した場合に、ウォッチドッグタイマにより本機CPUを強制リセット、入力信号待機状態になります。自己復旧機能が作動したことを知らせるため、ALM(アラーム)出力・ALM LED 点灯を保持します。電源 OFF で、保持を解除します。

■出力信号 （注）ハード故障の場合、本機能は作動しませんのでご注意下さい。

信号名	ホスト側	内容	備考
/ALM	IN	オープンコレクタ DC＋50V 500mA	ノイズ等による CPU 暴走時、出力します。 電源 OFF まで ALM 出力(ALM LED も)を保持します。

●ALM 出力・ALM LED 出力



ノイズが連続入力していますと自己復旧を繰り返します。ー＞再生できない状態になります。

【自己復旧機能が作動した場合の対策】
周囲にモーターなどノイズ発生源がありますのでノイズ対策を行って下さい。

・電源ライン(特にチェックする)
・制御ライン
・SP ライン(配線が長い場合、シールド線にする)
・LINE ライン
・VR ライン(シールド線)

20. 制御 － 入出力信号・タイミングチャート

【電源 ON 時の起動時間】	本製品は電源 ON 時、CF カードの認識等のため約 3 秒間の起動時間を必要とします。 4 秒後から再生制御を行って下さい。

■入出力信号

信号名	ホスト側	内容	パルス幅
/SW1-8	OUT	無電圧メーク接点または NPN オープンコレクタ	50mS 以上
/OP	OUT	無電圧メーク接点または NPN オープンコレクタ	50mS 以上
/STOP	OUT	無電圧メーク接点または NPN オープンコレクタ	50mS 以上
/BUSY	IN	オープンコレクタ DC＋50V 500mA	
/ALM	IN	オープンコレクタ DC＋50V 500mA	

■タイミングチャート

No.	信号名称	時間
①	SW, OP 入力時間	50ms min.
②	BUSY 出力タイミング	50ms max.
③	音声出力タイミング	130ms max.
④	音声終了タイミング	50ms max.



【STOP 入力】



21. 制御　－　再生モードの説明

モードスイッチ 1 で設定します。電源 ON 時有効になります。

1	2	3	4	5	6	7	8	／	再生モード
								1	接点制御-通常再生モード (インターバル・ディレータイマー有効)
●								2	接点制御-後入力切替再生モード
	●							3	接点制御-優先順位再生モード
●	●							4	接点制御-順番再生モード
		●						5	接点制御-順次記憶再生モード
●		●						6	接点制御-入力中再生モード
	●	●						7	予備
●	●	●						8	予備

●・・・ON

■1. 接点制御―通常再生モード　　（インターバル/ディレイタイマー有効）

●ワンパルス入力
①一回再生。再生中は他の入力は見ません。
②再生終了後に次のSW入力からスキャンを行ないます。
③ ストップ信号入力により、即停止します。

●レベル入力
①リピート再生で、再生中は他の入力は見ません。
②再生終了後に次のSW入力からスキャンを行ないます。
③ ストップ信号入力で即停止します。
引き続き入力がある時は、ストップ解除後に最初から再生します。



■2. 接点制御―後入力切替再生モード　　（タイマー無効）

●ワンパルス入力
1回再生
再生中は、当該 SW を含む全ての SW を検出し、入力されると即座に入力された SW のメッセージに切り替わります。
ストップ信号入力で即停止します。



■3. 接点制御―優先順位再生モード　　（タイマー無効）

●レベル入力　（注）原則としてレベル
レベル入力時はリピート再生になります。
ワンショット入力時は1回再生
再生中は、当該SWより優先度の高いSWのみ検出し、入力されると即座に入力されたSWのメッセージに切り替わります。リピート再生時では、優先度の高いSWのメッセージ終了後に、再度当該SWのメッセージが、最初から再生されます。
ストップ信号入力で即停止、リピート再生時ではストップ解除後に、再度当該SWのメッセージが最初から再生されます。



■4. 接点制御—順番再生モード（タイマー無効）

順番再生で再生できるチャンネル数は 16CHmax です
●登録 CH 数-16CHmax.

① SW1～SW8 が全てオフの時
OP 信号の入力により、最初から順番に再生し、最後のチャンネルまで再生すると、最初に戻ります。再生中は OP 信号の入力は見ません。
② SW がオンの時
OP 信号の入力により、オンになっている SW の若い方から順次再生し、一巡すると再び若い SW から再生します。

ストップ信号入力で即停止し、次のOP信号の入力より最初のチャンネルから再生します。



■5. 接点制御—順次記憶モード（タイマー無効）

●ワンショット入力 （レベル入力不可）

［記憶可能入力数］ 32 ショット max.

再生はワンショット入力の1回再生になります。
(注)レベル入力はワンショット入力と見做します。
再生中は、当該SWを含む全てのSW入力を検出し、入力があったSWを記憶し、入力順に順次再生が行われます。

ストップ信号入力で即停止し、記憶がクリアされます。



■6. 接点制御-入力中再生モード（タイマー無効）

■レベル入力 （ワンショット不可）

レベル入力中のみ、再生します。
再生中は他の入力は見ません。

再生終了後に次の SW 入力からスキャンを行ないます。
ストップ信号入力で即停止します



22. 制御 ー ディレイタイマー(音声出力遅延タイマー)

モード 1 スイッチで時間を設定します。
【適用再生モード】 通常再生モード （注）他のモードでは作動しません。
【使用用途】・拡声アンプの電源 ONOFF （注）BUSY 出力を利用する
・無線装置・構内PHS装置などのの電源 ONOFF （ 注）BUSY 出力を利用する

●ON

1	2	3	4	5	6	7	8	／	再生モード
								1	ディレイタイマー 0 秒
							●	2	ディレイタイマー 3 秒 （接点制御−通常再生モード）



DIP SW で設定します。電源 ON 時有効になります。

適用モード：通常再生モード （注）他のモードでは動作しません

SW1～8 の信号入力後 3 秒後から音声出力します。
BUSY 出力は信号入力と同時に出力します。

■ワンポイントアドバイス
・サポートソフトで無音データ 3 秒の WAVE ファイルを作成、各メッセージの前に組立再生プログラムする
・録音編集ソフトで各メッセージデータの前に 3 秒間の無音データを挿入したメッセージデータを作成する

23. 制御 ー インターバルタイマー(間欠タイマー)

モード 2 スイッチで時間を設定します。
【適用再生モード】 通常再生モード （注）他のモードでは作動しません。
【使用用途】・店頭・店内、スポットエリアでの間欠タイマー再生 （例）5 分経過毎にアナウンス

●ON

1	2	3	4	／	時間
				1	0 分
●				2	1 分
	●			3	2 分
●	●			4	3 分
		●		5	4 分
●		●		6	5 分
	●	●		7	6 分
●	●	●		8	7 分
			●	9	8 分
●			●	10	9 分
	●		●	11	10 分

1	2	3	4	／	時間
●	●		●	12	11 分
		●	●	13	12 分
●		●	●	14	13 分
	●	●	●	15	14 分
●	●	●	●	16	15 分



DIP SW で設定します。電源 ON 時有効になります。
各音声データ再生終了後、インターバルタイマーが作動します。
インターバルタイマー作動中は、SW1～8 の信号入力は検知しません。
BUSY 出力は音声出力時間＋インターバルタイマー時間の合計時間分出力します。

■ワンポイントアドバイス
・サポートソフトで無音データ**秒の WAVE ファイルを作成、組立再生プログラムする
・録音編集ソフトで各メッセージデータの後ろに**秒間の無音データを挿入したメッセージデータを作成する

24. サポートソフト ― カードデータを作成する場合

詳細はサポートソフト VoiceNavi Editor の取扱説明書をご参照下さい。
またホームページ｜ サポート｜にも音声データの製作・カードデータ製作について記載しています。

■サポートソフト VoiceNavi Editor の入手先 （注）市販カードアダプタもご用意下さい

付属品 CF カード	CFカード内の圧縮ファイルを PC にコピーし、解凍・インストールします。
ホームページ	圧縮ファイルを PC にダウンロードし、解凍・インストールします。
VoiceNavi Announcer 2J	CD 内の圧縮ファイルを PC にコピーし、解凍・インストールします。

■音声・音響データの録音・登録 と WRX/WAV シリーズ用カードデータ作成

WRX/WAV シリーズはクライアント自身で音声・音源データの登録・変更ができます。
サポートソフトVoiceNavi Editor（ボイスナビエディタ）上で音声・音源データ（WAVEファイル）登録、接点端子・アドレスに登録します。その際、最大 8 データまでの組立再生・5 回までのリピート回数などのプログラム登録もできます。



■音源・音声データ(WAVE ファイル)の用意

1.スタジオ録音
2.PC 録音
PC 上でフリー・市販録音編集ソフトを使用して録音、前後の無音部をカットしてファイル保存
3.オーディオ CD の場合
フリー・市販のリッピングソフトで WAVE ファイル化
4.テキスト入力の場合
テキスト入力音声データソフトで WAVE ファイル作成。

■サポートソフトでカードデータ作成

1.音声・音源データ（WAVE ファイル）登録
2. 接点端子・アドレスに登録
3. プログラム登録（組立再生・リピート回数）
3.カードデータ作成

■CF カードへコピー

作成したカードデータを USB カードアダプタ経由でコピーします。

■サポートソフト VoiceNavi Editor ［無償配布］付属品 CF カード内収録または WEB 配布



サポートソフトVoiceNavi Editor（ボイスナビエディタ）は事前に用意した音声・音源データ(WAVE ファイル)を試聴・登録し、WRX/WAV シリーズの各接点端子/アドレスに登録するソフトウェアです。その際に最大 8 データまでのフレーム（組立）再生登録、5 回までのリピート回数登録などのプログラム登録もできます。

・音声・音源データ(WAVE ファイル)登録　255/1000 データ
・接点端子/アドレス登録　255/1000max.
・プログラム登録
　フレーム（組立）再生　8 データ max.
　リピート回数　5 回 max.
・試聴　個別/一括再生
・ファイル読込
・印刷　A4 横

■サポートソフト VoiceNavi Editor で音声・音響データ(WAVE ファイル)を登録する手順



詳細設定-機種・モード設定画面で機種・モードを設定します。

適用製品	機種・モード
WRX-6F/8F シリーズ　255CH 以内	WRX シリーズ　255CH 用
WRX-6F/8F シリーズ　1000CH	WRX シリーズ　1000CH 用
WAV-5 シリーズ	WAV-5 シリーズ用
WAV-4 シリーズ	WAV-4 シリーズ用

設定画面(フォルダ)で WAVE ファイル収納先のフォルダを設定。
WAVE ファイル登録画面で使用する WAVE ファイルを登録します。(試聴できます)

アドレス・プログラム登録画面で、WAVE ファイルをアドレス(押し端子・接点端子)に登録します。(試聴できます)

アドレス・プログラム登録画面で、プログラム登録できます。(試聴できます)
【プログラム再生登録】

組立再生登録	8wav ファイル max.
リピート回数登録	5 回 max. 上記組立再生登録全体×リピート回数

カードデータ作成画面で、フォルダ名、ファイル名、作成日・作成者などの所定事項を入力し、カードデータを作成します。

●新規作成と追加・変更・削除

PC 録音、スタジオ録音した音声・音源データ(WAVE ファイル)を登録、接点端子(アドレス)登録、カードデータ作成できます。

エディット画面(アドレス・プログラム再生登録画面)

WAVE ファイル登録画面で登録した WAVE ファイルは何回でも登録できます。
(プログラム登録　) 1 接点(アドレス)　8 データ max.　リピート回数　5 回 max.

No.	SP	R	1	2	3	4	5	6	7	8
01	1	2	a001.wav	b002.wav	c003.wav					
02	1	1	b002.wav							
03	1	1	c003.wav							
04	1	1	abc01.wav							
05	1	1	WRX005.wav(または無ファイル)							
06	1	1	WRX007.wav(または無ファイル)							
07	1	1	a001.wav							
08	1	1	b002.wav							
:	:	:								
254	1	1								
255	1	1								

25.サポートソフト　－　No.-接点端子・アドレス(CH No.)対応表

順番再生モード以外の再生モードの場合	
VoiceNavi Editor　No.	接点端子
1	SW1
2	SW2
3	SW3
4	SW4
5	SW5
6	SW6
7	SW7
8	SW8

順番再生モードの場合	
VoiceNavi Editor　No.	CH No.
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6
7	7
8	8
9	9
10	10
11	11
12	12
13	13
14	14
15	15
16	16

26. サポートソフト　－カードデータを変更したい場合

CF カードのデータをカードアダプタ経由でパソコン内のフォルダにコピーします。

WAVE ファイル登録画面でそのフォルダ内のカードデータファイル　default.wpj を指定し、開きます。

【音声・音源データ　WAVE ファイルを追加したい場合】
WAVE ファイル登録画面で使用する WAVE ファイルを登録します。(試聴できます)

アドレス・プログラム登録画面で、WAVE ファイルをアドレス(押し端子・接点端子)に登録します。(試聴できます)

【プログラム再生登録】

組立再生登録	8wav ファイル max.
リピート回数登録	5 回 max. 上記組立再生登録全体×リピート回数

(注)プログラム登録した場合、WRX シリーズ上で再録音できません。

カード作成画面で、所定事項を入力し、カードデータ作成端子でカードデータを作成します。

CF カードに上書きコピーする場合、カードデータファイル名は、defaut.wpj のまま、カードデータ作成します。
新規のカードデータファイル名でカード作成した場合、CF カードをフォーマットしてからコピーして下さい。(または上書きコピー後、default.wpj を削除して下さい)

27. 定期点検・調整

本ユニットは半導体部品を搭載した精密な電子製品です。
毎月または年に数回、点検または調整を行って下さい。

●外観チェック

	点検箇所	点検内容
1	POWER LED	点灯しているか
2	CD LED	点灯しているか （CF カードセット状態時）
3	PLAY LED	再生時、点灯するか
4	ALM LED	消灯しているか

（注）ALM LED の点検はできません。（参照）自己復旧

●動作チェックーテスト放送モード（個別/全）時

	点検箇所	点検内容
1	スピーカー出力	再生時、出力するか
2	ライン出力	再生時、出力するか
3	音量ボリューム	スピーカー出力が可変するか

●動作チェックー入出力端子（使用している場合）

	点検箇所	点検内容
1	1-8 （D0-7）	ON 入力した CH を再生するか
2	OP(STB)	同上 （注）使用する場合
3	STOP 端子	再生を強制終了するか
4	BUSY 出力端子	再生中出力するか

●商品寿命に関して

本製品は、設定した場所での環境温度が 20℃（15～25℃）で使用される事を前提に開発しています。

使用環境温度は-5℃～55℃、保存温度は-10℃～70℃となっていますが、使用・保存共に高温下の場合、商品寿命は短くなります。

（ご注意） 下記年数は無故障などを保証したものではありません。
使用環境（特に温度変化）がにより、寿命が短くなる場合があります。

商品寿命	約 10 年間程度 （温度 15℃～25℃程度で使用した場合）

■標準仕様

定格使用電圧	AC100～220V　50/60HZ　(注) 付属品 AC アダプタ使用 DC+24V±5% または DC+12V±5%　　リアパネル M3 端子台	
消費電力・電流	AC アダプタ使用時 待機時 約 7W 最大時 約 23W (注) 付属品 AC アダプタ使用時 [DC 電源の場合] DC+24V 時 待機時　約 130mA　　最大時　約 450mA DC+12V 時 待機時　約 200mA　　最大時　約 760mA	
寸法・重量	210W X 197D X 44H mm　　約 1.5 Kg　　19 インチラック収納対応	
仕上・塗装	スチール ブラック 焼付塗装	
使用環境	使用時:-5℃～55℃　35%～80%RH　保存時:-10℃～70℃(但し結露なき事)	
再生方式	PCM 方式 [適用ファイル形式] WAVE ファイル　44.1/22.05KHz 16/8Bit Mono	
再生帯域	300～10KHz	
音声出力	LINE 出力	600Ω不平衡 モノラル 0dB (内部 VR2 調整可-3～8dBm)　RCA ジャック
	SP 出力	5Wmax. 8Ω モノラル　M3 端子台 リアパネル
有線放送・BGM 入力	LINE 入力	1KΩ モノラル 約-20dBm (内部 VR2 調整可-70～0dBm) RCA ジャック ＜有線放送・BGM スルー・カット機能＞ 通常時:スルー(通過)　カードデータ再生時:カット(LINE IN レベル 0)
音量調整	LINE 出力	本体内ボード上半固定ボリューム VR2 -3～8dBm (工場出荷時 0dBm)
	LINE 入力	本体内ボード上半固定ボリューム VR1 -70～0dBm (工場出荷時 約-20dBm)
	SP 出力	フロントパネル可変ボリューム　0～5W
適用カード	[付属品] CF カード(工業用) 256MB 1 枚 (登録時間 44/88 分 max.) CF カード　128/256/512MB 1/2GB 1 枚 max.	
再生制御	■接点制御　8CHmax.　M3 端子台　(フォトカプラ入出力) IN:/SW1～SW8 /STOP /OP　無電圧メークまたは NPN オープンコレクタ OUT:/BUSY /ALM　オープンコレクタ出力(DC+50V 500mA)	
再生モード	再生モードは MODE1 SW で設定 1.通常再生 2.後入力切替 3.優先順位 4.順番再生 5.順次記憶再生 6.入力中	
タイマー	リアパネルのモードスイッチで設定 (適用再生モード) 通常再生モード ■インターバルタイマー:0～15 分 (1 分単位) ■ディレイタイマー(音声出力遅延) 0/3 秒　　BUSY 出力 3 秒後、音声出力	
外部出力	■BUSY 出力(再生中出力)　/BUSY 端子出力・PLAY LED 点灯 ■ALM 出力(CPU 異常時出力)　/ALM 端子出力・ALM LED 点灯(電源 OFF まで保持)	
登録時間	CF カード容量と登録する WAVE ファイルのサンプリングモードによる	

カード容量	44.1KHz Mono		22.05KHz Mono	
	16Bit	8Bit	16Bit mono	8Bit
256MB	44 分	88 分	88 分	176 分
512MB	88 分	176 分	176 分	352 分
1GB	176 分	352 分	352 分	704 分
2GB	352 分	704 分	704 分	1408 分

(注)異なるサンプリングモードでも登録・再生できます。

再生時間	登録した WAVE ファイル時間またはプログラム登録した場合はその内容による
付属品	AC アダプタ　1.5m コード 1 個　PSE/RoHS (AC100～220V 50/60Hz OUT DC+24V 1A) CF カード(工業用)　256MB　1 枚　(44/88 分 max.) [収録データ]　サンプルデータ　サポートソフト VoiceNavi Editor 音源ライブラリ　ブザー・チャイム音など効果音・擬音他
オプション	CF カード(工業用)　256MB/1GB　RoHS 補助金具 EIA210SB　19 インチラック収納用(1 台)　RoHS 補助金具 E/2SBB　19 インチラック収納用(2 台)　RoHS 補助金具 WRX-LKANA-01B　L 金具　RoHS
適用 サポートソフト	サポートソフト VoiceNavi Editor [付属品 CF カード内収録/無償配布] [プログラム機能] 1 アドレス(端子) 組立再生 8 データ max. リピート回数 5 回 max.
その他	●自己復旧機能(ウォッチドックタイマリセット) ALM 出力・保持

■外形寸法図



■内部回路・等価回路

● DCジャックと DC 電源入力



● 音声信号の入出力



● 入力信号ライン　SW1-8(D0-7) OP　STOP



● 出力信号ライン　BUSY　ALM



■接続参考図

本製品は入出力部にフォトカプラを採用した FA 仕様です。
各種スイッチ・センサー・リレーや PLC などで制御できます。



[注意事項]

1.AC100V は付属品の AC アダプタをご使用下さい。AC電源と DC 電源の同時接続はできません。
2.ライン出力・入力は市販の AV ケーブル(RCA)または相当品をご使用下さい。
3.SP 出力はローインピーダンス 8Ω。数m～約 30m程度 （長い場合はシールド線を使用して下さい）

[有線放送・BGM 放送用ラインスルー・カット機能]

通常時（本機スタンバイ状態）は、ライン入力はそのままスルーにて LINE OUT より出力します。
本機再生時はライン入力をカットし、メモリカード内の音声・音響データを再生出力します。



通常時:スルー(通過)
カードデータ再生時:カット(LINE IN レベル 0)
CF カード再生時、ライン入力の有線放送・BGM 放送をカットします。

■エラー対策シート（トラブルシューティング）

エラー対策には、パソコン、CF カード用カードアダプタとエディタソフト VoiceNavi Editor が必要です。
また予備の空きの CF カードがあればなお良い。

●再生しない場合 PLAY LED によるチェック方法

困った状態	LED 表示	原因・対処方法
まったく再生しない	PLAY LED 点滅	・カードフォーマットが FAT16 ではない。->フォーマット
	PLAY LED 点滅	・カードデータファイル（***.wpj）がない->CF カード内をチェック
再生しない接点・アドレスがある		・WAVE ファイルがカード内にない ->CF カード内をチェック
		・WRX シリーズに不適合な WAVE ファイル ->録音編集ソフトで読込、方式・周波数・Bit 数などをチェック

●再生しない場合 簡単なチェック方法（WRX 本体・CF カードのハード良品チェック）

本テストで WRX 本体、CF カードを点検します。

付属品（または新規購入）CF カードのサンプルカードデータでチェック	再生	本機のハードと CF カードは正常
	再生しない	配線不良、接続機器のミスマッチ、音量ボリューム 0 （注）PLAY LED をチェック

（注）新規購入カードは付属品 CF カードからバックアップしてあるサンプルカードデータをコピー。
無い場合は、WEB 上からサンプルカードデータをダウンロードの事。

●不適合なWAVEファイルについて

下記 WAVE ファイルはサポートソフト上では「再生します」（実際は Windows OS で再生）が、WRX/WAV シリーズなど当社製品上では認識できないため、再生できません。

不適合な WAVE ファイル	1.アルファベット英数字でないファイル名 PC のフォントによっては判別できない 2.ファイル名が 8 文字以上 3.禁止文字・記号 （注）-・半角スペース要注意 ー/ （ ）［ ］ 半角スペース他 × abc 123.wav 4.WAVE ファイルであるが WAV シリーズで再生できないファイル 1.高額な録音編集ソフトの場合、タグ情報の設定を「無」で設定、録音。 2.フリーソフト SoundEngine Free で読み込み、設定ータグ情報の保持のチェックを外し、保存する。 5.拡張子が.wav ですが実際は形式が違うファイル 出所不明なデータを使用した場合、多い。通常の録音ソフトでは読み込めない。

●共通

困った状態	LED表示	原因・対処方法
まったく再生しない	PLAY LED 点灯	・音量ボリューム「小」 SP などの接続ミス
再生しない接点・アドレスがある	PLAY LED 点灯	・スピーカーの接続ミス
	PLAY LED 点滅	・WAVE ファイルがカード内にない CF カード内をチェック
音量が小さい	PLAY LED 点灯	・ライン出力にスピーカーを接続している。
再生するが、時々、リセット状態になる	ALM LED 点灯	・強力なノイズ等で CPU 暴走->参照 自己復旧機能 なお、常時ノイズが入りますと、リセットを繰り返し

［LED の点滅・点灯と消灯］

1. PLAY LED 点滅 STOP 入力にて消灯します。
2. ALM LED を消灯する場合、電源 OFF します。
3 PLAY の LED が点滅した状態で、再生起動を行なうと ALARM LED が点灯する場合があります。

（注）Windows XP/7 は Microsoft 社の商品名・商標登録です。
その他の商品・社名は各社の商標または登録商標です。本書記載の仕様・概観は改良等により、予告なく変更になることがあります。

VoiceNavi 三共電子株式会社

〒381-3203 長野市中条 38 番地 TEL 026-268-3950 FAX 026-268-3105
URL http://www.voicenavi.co.jp/ E-mail:info@voicenavi.co.jp